



- ✓ کلید فعال کننده آژیرها بر روی پنل
- ✓ کلید غیرفعال کننده بازر اعلام خرابی
- ✓ نشانگرهای ال ای دی برای نمایش وضعیت پنل
- ✓ رله مجزا جهت راه اندازی لوازم جانبی
- ✓ شارژ اتوماتیک باتری
- ✓ نمایش اشکالات اتصال کوتاه در مسیر سیم کشی
- ✓ نمایش قطعی در مسیر سیم کشی
- ✓ بدنه فلزی با رنگ کوره ای
- ✓ طراحی و ساخت منطبق با استاندارد BS 5839
- ✓ ابعاد 270x400x95 mm
- ✓ تکنولوژی تولید مدارات کارت زون SMD
- ✓ تعداد زون ها 12-18
- ✓ ولتاژ ورودی 210 - 230 VAC
- ✓ باتری مورد نیاز 2x12V (4.5-7.2 AH) d
- ✓ پشتیبانی دتکتور دودی در هر زون 20
- ✓ پشتیبانی دتکتور حرارتی در هر زون 40
- ✓ پشتیبانی شستی در هر زون نامحدود
- ✓ تعداد خروجی آلارم 2
- ✓ پشتیبانی آژیر در هر خروجی 10
- ✓ سازگار با انواع دتکتورهای دود و حرارت
- ✓ قابلیت تست یک نفره (مهندسی)
- ✓ خروجی مجزا برای تلفن کننده
- ✓ کلید محدود کننده دسترسی به پنل